

CB-4FD-10A

調光控制模組



CB-4FD-10A是CB系列調光控制模組產品之一，廣泛應用於智能照明、智能家居、客房控制等領域，具有4路10A前向沿可控矽調光輸出功能，可接入阻性負載或白熾燈、鹵素燈，前向可控電子變壓器等。

產品型號表

型號	電源	數位輸入	可控矽調光輸出	Pyxos	功耗
CB-4FD-10A	P匯流排鏈路供電	-	4	1	20mA@24V

技術參數

編號	項目	參數	編號	項目	參數
1	功耗	20mA@24V	6	儲存溫濕度	常溫 0%~95%RH無冷凝
2	電源	P匯流排鏈路供電	7	外形尺寸	305mm(W) x 185mm(H) x 105mm(D)
3	可控矽調光	單路10A	8	外殼材料	金屬外殼
4	數位輸入	-	9	安裝方式	掛壁安裝
5	操作溫度	-10~50°C			

安裝說明

請按設備外殼接線端子腳位定義指示接線，接線端子腳位定義如下表所示。接線前請切斷電路以防觸電，設備上電前檢查供電是否在要求電壓範圍之內，供電不能超過此範圍，否則容易燒壞模組。安裝和放置調光控制模組時應避免陽光直射，防潮，不能受雨淋。

CB-4FD-10A接線腳位定義表

名稱	標示	說明
PBUS	24VAC/DC	Pyxos匯流排端口
調光電源輸入	L1~L4	調光負載電源輸入通道1~4
調光電源輸出	T1~T4	調光負載電源輸出通道1~4
N	零線	供電電源 220VAC零線端
L	火線	供電電源 220VAC火線端

尺寸和接線圖

