



CR-SWXBCX


觸控開關



CR-SW3BCW



CR-SW4BCW




CR-SW6BCW



CR-SW3BCB



CR-SW4BCB



CR-SW6BCB

CR-SW3B/4B/6BCX是CR系列經典款觸控開關產品之一，廣泛應用於智能照明、智能家居、客房控制等控制領域，具有電容觸摸按鍵、LED背景燈提示等特點，匯流排觸控開關帶現場通信介面，可與智慧照明控制器組成網路結構化智慧照明控制系統。

產品型號表

型號	電源	訊號輸入	訊號輸出	按鍵數	Pyxos	顏色	功耗
CR-SW3BCW	P匯流排鏈路供電	觸控按鍵	前景指示和背景指示	3	1	白	15mA@24V
CR-SW3BCB	P匯流排鏈路供電	觸控按鍵	前景指示和背景指示	3	1	黑	15mA@24V
CR-SW4BCW	P匯流排鏈路供電	觸控按鍵	前景指示和背景指示	4	1	白	15mA@24V
CR-SW4BCB	P匯流排鏈路供電	觸控按鍵	前景指示和背景指示	4	1	黑	15mA@24V
CR-SW6BCW	P匯流排鏈路供電	觸控按鍵	前景指示和背景指示	6	1	白	15mA@24V
CR-SW6BCB	P匯流排鏈路供電	觸控按鍵	前景指示和背景指示	6	1	黑	15mA@24V

技術參數

編號	項目	參數	編號	項目	參數
1	功耗	15mA@24V	5	儲存溫濕度	常溫 0%~95%RH無冷凝
2	電源	P匯流排鏈路供電	6	外形尺寸	86mm(W) x 86mm(H) x 34mm(D)
3	開關輸入	電容觸控按鍵	7	外殼材料	玻璃+ABS工程塑膠
4	操作溫度	-10 ~ 50°C	8	安裝方式	86盒安裝

安裝說明

請按設備外殼接線端子腳位定義指示接線，接線端子腳位定義如下表所示。接線前請切斷電路以防觸電，設備上電前檢查供電是否在要求電壓範圍之內，供電不能超過此範圍，否則容易燒壞模組。安裝和放置觸控開關時應避免陽光直射，防潮，不能受雨淋。

CR-SWXBCX接線腳位定義表

名稱	標示	說明
PBUS	24VAC/DC	Pyxos匯流排端口

尺寸和接線圖

